

Nr.		0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Ergebnis
1	Wie alt ist die Anlage?	bis 4 Jahre	bis 8 Jahre	bis 16 Jahre	älter	
2	Wann erfolgte die letzte Prüfung?	Noch nicht erforderlich	In der Frist	Frist abgelaufen	Frist über 4 Jahr abgelaufen	
3	Wer hat die Anlage errichtet	selbst errichtet	bekannte Fremdfirma	unbekannte Firma	Laien wechselnde Firmen	
4	Wird die Anlage gewartet?	ja	unregelmässig durch Fachfirma	unregelmässig durch Betreiber	nein	

Nr.		0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	3 Punkte	Ergebnis
5	Welche Qualifikation hat das Bedienpersonal	Fachkraft	Unterrichtete Person	Laien fester Kreis	Laien wechselnd	
6	Wie ist die Anlage dokumentiert	vollständig und aktuell	größtenteils	teilweise	kaum	
7	Nutzung	Wohnung	Büro	Industrie	Industrie (schwer)	
Summe der Punkte						

## **Auswertung:**

0 bis 5 Punkte

Vollständige Besichtigung

Es werden wenige, beispielhafte und repräsentative Stichproben und Messungen durchgeführt

6 bis 12 Punkte

Vollständige Besichtigung

Es werden 25 – 50% aller Stromkreise und Betriebsmittel geprüft und gemessen

13 bis 17 Punkte

Vollständige Besichtigung

Es werden 50 – 75% aller Stromkreise und Betriebsmittel geprüft und gemessen

18 bis 21 Punkte

Vollständige Besichtigung

Es werden 95 – 100% aller Stromkreise und Betriebsmittel geprüft und gemessen

Wenn während der Prüfung eine größere Fehlerquote als vermutet auftritt, ist der vorher durch Inaugenscheinnahme festgelegte Prüfumfang nachträglich zu erweitern.

Wenn während der Prüfung eine kleinere Fehlerquote als vermutet auftritt, kann der Prüfer entscheiden, den Prüfumfang weiter zu verringern.